# Montageset ZI2 mit Trennschalter L-0-P






## Produktbeschreibung

Die Sets zeichnen sich durch ein modernes und kompaktes Design aus. Jeder Satz ist mit einer Hauptbüchse 16 bzw. 32 A ausgestattet (abhängig von der Ausführung). Der ZI-Set mit dem Trennschalter L-0-P ist mit einem **Nockenschalter**, einer Hauptbüchse und - bezüglich auf die Ausführung - 1 bzw. 2 seitlichen Büchsen (1-phasige) ausgestattet. Diese Büchsen befinden sich im Unterbauaggregat, was den Anschluss von Leitungen zum Set ermöglicht. Die Montagesets ZI sind mit den Anforderungen der folgenden Normen konform: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Die neuen Sets erfüllen die Anforderungen der Richtlinie RoHS 2002/95/ EG was bedeutet, dass die Produkte keine in dieser Richtlinie angegebenen Gefahrstoffe enthalten.

### Elektroplan



#### **Aufbau der Bestellnummer**

ZI


Ausführungsnummer des Sets

22\R121, 26\R121, 22\R221, 26\R221 23\R121, 23\R221, 24\R121, 24\R221 22\R361, 26\R361, 22\R461, 26\R461 25\R361-B, 25\R362-B, 25\R461-B, 25\R462-B

Anmerkung: Die einphasige seitliche Büchse wird standardmäßig an der rechten Seite des Sets installiert. Es besteht die Möglichkeit einen Set mit der seitlichen Büchse an der linken Seite zu bestellen. Dazu soll die Buchstabe "L" hinzugefügt werden, bspw. **ZI23\R111L**Schutzart **IP65/IP67** in den Ausführungen: ZI26\R121, ZI26\R221, ZI26\R361, ZI26\R461.

Technische Daten	
Nennisolierspannung U <sub>i</sub>	500 V
Dauer-Nennstrom I <sub>u</sub>	max 32 A
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennschaltspannung U <sub>e</sub>	230/400 V
Nennhaltestoßspannung U <sub>imp</sub>	6 kV
Querschnitt der Anschlussleitungen	2,56 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP44; IP65/IP67
Schutzklasse	II
Masse	0,81,2 kg
Typen, Kabeldurchführungen	M25×1,5 (16 A) M32×1,5 (32 A)

## Maße





#### **Bestandteile von Sets**



2P+PE 16A



3P+PE 16A



3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



2P+PE 16A Seitenbüchse



Schalter L-0-P

### Pinbelegung der Buchsen

**2P+PE** 16 A, 230V





**3P+PE** 16 A 400V, 32 A 400V

**3P+N+PE** 16 A 400V, 32 A 400V









**2P+PE** 16 A 230V Seitenbüchse

IP44

# Ausführungen




ZI22\R121



ZI26\R121







ZI26\R221

0 032 0

ZI26\R361








ZI22\R461

ZI26\R461




0 0160 0

ZI24\R121



ZI24\R221



00320

ZI22\R361

ZI25\R462-B