

K1 control station with an emergency push button SP22K1C\BN



### Структура обозначения для заказа

SP22K1C\BN-

- |   |                    |
|---|--------------------|
|   | Сальники           |
| 1 | 1 сальник в посту  |
| 2 | 2 сальника в посту |

### Составные элементы

#### Приводы кнопок

Привод кнопки безопасности стандартный BN


#### Контакты

Контакты кнопок SP22 на дин-рейку

#### Сальники

Сальник PG-G20\W01

### Схема



### Описание изделия

Red control station. BN emergency push button. The push button is unlocked by pulling it back. Control station with 1 normally closed contact (NC)

### Технические данные

Масса 198 г

### Размеры

